



## PRZYCISK WYJŚCIA AWARYJNEGO AR02

Natynkowy, przycisk awaryjnego otwarcia drzwi, do montażu we wnętrzu pomieszczeń. Służy do zwolnienia blokady drzwi w sytuacjach awaryjnych takich jak np. awaria kontrolera. Dzięki uniwersalnemu stykowi NO/NC może pracować zarówno ze zwojami elektromagnetycznymi jak i elektrozaczepami. Duża obciążalność prądowa (3A) umożliwia współpracę z szeroką gamą elementów wykonawczych. Po zadziałaniu do zresetowania wymagany jest specjalny kluczyk (dostarczany z przyciskiem). Dodatkowa przezroczysta szybka ochronna zapobiega przypadkowemu uruchomieniu.

Specyfikacja	
Obudowa	Materiał ogniodporny wykończony piaskowaniem
Styk	NO/NC
Obciążalność	3A / 36V DC
Kolor	zielony
Wymiary	86 x 86 x 50 mm
Waga	0,136 kg
Elementy współpracujące	zwoje magnetyczne, elektrozaczepy
Temperatura pracy	-10°C do +55°C
Wilgotność pracy	0 - 95 % RH

**VIDICON®**

 IMPORTER  
 VIDICON SP. Z O.O.  
 ul. Powązkowska 15  
 01-797 Warszawa  
 ul. Bema 7-9  
 50-265 Wrocław

[www.vidicon.pl](http://www.vidicon.pl)