



Air2-XDT200W

Bezprzewodowy cyfrowy czujnik PIR + MW



Dane techniczne

Komunikacja z Air2-BS200	Dwukierunkowa
Cyfrowa analiza sygnału	TAK
Zasięg czujnika	8m
Ochrona	Zabezpieczenie przed otwarciem/oderwaniem, Sabotaż, antymasking na MW
Czujnik wstrząsu i przechyłu	TAK
Kompensacja temperatury	TAK
Wyłączanie LED	TAK
Licznik impulsów	TAK
Bateria	CR 17450
Częstotliwość mikrofal	Kanał K
Żywotność baterii	3 lata
Wymiary (DłxSxG)	120x60x44
Waga	102g

VIDICON[®]
COMFORT & SECURITY

ul. Powiżkowska 15, 01-797 Warszawa
tel. (22) 562 30 00, fax (22) 562 30 30
vidicon@vidicon.pl, www.vidicon.pl

ul. Bema 7-9, 50-265 Wrocław
tel. (71) 327 90 60, fax (71) 327 75 52
wroclaw@vidicon.pl, www.vidicon.pl

Dystrybutor